






559866-01 IL

תורגם מההוראות המקוריות

www.blackanddecker.eu

KG1200





ייעוד

המשחזה הזרזיטית של, מתוצרת "blk add dcr" (& Decker), מתוכנת לבצע בדוחות חומר של מתחות וחומיי בניהו תוך שימוש בדיוק מותאים לחיבור או השחזה. משחזה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד.

הזראות בטיחות

- אזהרה! שימושים בכלי עבודה המזומנים במתוח מרשת החשמל ובה מידת נקיוט באמצעות שיפורוט של תולן כדי להפחית את סכנת שריפה, התחשמלות, פגעה גופנית או נזק חמור.
- לפני השימוש כיל עלייר לקרוא בעין חוברת זו. שמר חוברת זו לשימוש עתידי.
- הואז את תקע המשחזה המשקע לפני ביצוע כל כוונון, טיפול או פעולה תחזקה במשחזה.

שמור על בקיון אזור העבודה

שלוחן בעודה או מוקם בצדיה שאינו מסודר על Lagerות לתאונות. החשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה לא תחשוף את ידיים לעבודה לאש. לא השתמש בכל סביבה לחים מודף או רטובים. הקפֶּד על תואורה וובה של אזור העבודה. אל השתמש בכל בקבוקות בהם הוא עליל גורם לשבייה או להתקפותו מtom למשל קברת זולמים או גדים מתלקחים.

הרחק ידיים ממקום העבודה

אסור לאשר לילדין, שעבר או רוח או בעלי חיים להתקבָּב לאזור העבודה או לגעת בכלי או בכבל החשמל שלו.

לשבדים מוואיאים

אל תלبس פריסי בגין רופאים ואל תענד תכשיטים מכיוון שהם עלולים להיתפס בחלקים סובבים. כשבודים מחוץ למגנה מומלץ לשימוש בפפונות בבודה מוגומי ולביגע עליין בעלות סיפויות המונעות החלקה. השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שער או רוך כדי להרחיק אותו מאזור העבודה.

הגנה אישת

השתמש תמיד במשקפי מגן. השתמש בסמכת הגנה לפנים או בסמכת בק בבל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או גורם להתקעפות חלקיקים.

הגנה מפני תחשמלות

מנע כל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאוקרים (כמו למשל יצורות מים, דיאיסטרום של מערכת הנקה, נהרות שלולים, מקררים וכו'). אפשר לשפר את הבטיחות בהזדה עם כל עבודה שחלמי עלי-ידי התקנת מפקק פחת מתאים (זרם הפעלה 30 mS/m).

שמור על יציבות

הקפֶּד לעמידה יציבה ושווי משקל.

שמור על ערכות

שים לב לעבודה אומה יש לבצע. פעול בהגיאן.

אל תפעיל את הכל

כבטח את הפריט המעובד

השימוש במולץים או במלחצת יידוק כדי לאבטח את הפריט המעובד. במצב זה הפריט מבוטח טוב יותר ושתוי הדינום וופשיות הפעלה הכל'.

שימוש בצד לפינוי אבק

אם עומדים לרשוך אמצעים לחיבור ציד לינקה אויסוף אבק, הקפֶּד להשתמש בהם ולווארם מהם מוחברים כלכלת.

הסר את המפתחות וכייל הכוון

בדוק תמיד שהמפתחות והכליים המשמשים לכוונון מוסרים הומשחתות לפפי הפעלה.

כבלים מארכיים

בדוק בקפידות את הכלב המאריך לפני כל שימוש והחלף אותו אם התגלה בו נזק.

כאשר מפעלים את הכלי במקומות שאיןנו מקורה, חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת השמיים. ניתן להשתמש בכבל מאריך של בלק אנד דקר, באורך של עד 30 מטר, אלא הסופדי הספק.

השתמש בכלי מתאים

"עד מהשחתת חיוניות" מתחום החומרה הרוות. על תאמץ כל עבודה או כל ייעוד קטנים כדי לבצע עבודות המחייבים שימוש בכלי כלשהו כבד. הכל, בגין את העובדה באוסף ובוחנו יותר מאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד. אל תאצץ את הכלי. אל תשתמש בכלי לbijoux עבודות שהוא אין מועד להן - לדוגמא, אל תשתמש במאריך דיסק כדי לסדר ענפי עצים או בולי עץ.

אחרת ישמש בצד עדר כלשהוא או בצד עץ פעולה בכלי הנמלאו בצד הזרזיט הזרזיט או עלותם לגורם פיגעה גופנית.

בדוק את תקיןות הכליל

לפי טישומן חובה לדודק את הכליל ואת הכלב החשמלי לגבילו כל פגס או נזק. בדוק את ההישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים, שבר חלקים, זדק מגנוגים ולמתגים ועוד גם פם או מנק אחר שועל להשען על הפעלה המתינה של הכליל. תיקון של דקן או דוד שתוכלי ותקן כדי שיופיע כלהלן:

אל תשתמש בכלי שתתגלה בכם או נזק, אל תשתמש אם מגה הפעלה שליל שallow אין מועל ומתנק אום כהלה. תיקון של דקן או של חלקים פגומים חבי עלי-ידי וסוכנות תיקון מושנית. אסור להשתמש כלהלן בסוטות לבצע תיקונים אלה בעצםך.

נתק את הכליל מרשות החשמל

נתק את הכליל מרשות החשמל כאשר הוא אין בשימוש, לפני החלפת חלקים, ציד עדר או כלים ייעודיים שלו וכן לפני ביצוע טיפול בכלי.

מנע הפעללה שלא בוגנו

אל תישתת הפעללה של הכליל שallow נמצאה במצב ההפעלה/הפסיקת. ואו שמתג הפעללה של הכליל נמצאת במצב מונתק רק עלי-ידי וסוכנות תיקון מושנית. לשחרת החשמל.

שמור על תקיןות הכלב

אסור בחחלט לשאות את הכליל באמצעות הכלב או למשוך אותו כדי לנתק את הכליל החשוך. הרחק את הכלב ממקורות חום, שמן ומוקמות חום.

אחסן כל עבודה אינם בשימוש

כ舍לי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקומות יבש ונועל או במקומות גבוהים, הרחק מטווים ידים של ילדים.

טל בבל כבלים כלכלת

שומר על כל יצירובים נקיים כדי להבטיח ביצועים טובים ובטיחות יתר. בעט את פועלות החזקה והחלפאנז'ר עד עלי-ידי הזרזיט. הקפֶּד על ניקיון משנן ורטיבות של הידיות והמוגדים.

תיקונים

כלי זה עונה לכל דרישות הבטיחות היישומות. אם נדרש תיקון הוא חייב להבהיר רק עלי-ידי מי שהושםך לך ויש לשימוש בתחלפים מקרים בלבד. איז'וט לאזהרה זו עליל לגרום סכנה ממשמעותית למשתמש.

בטיחות חממייה

כלי זה בנוי בשיטת הבידוד ההפוך. לכן הוא אכן זוקק לארקה. לפחות חיבור הכליל לרשות החשמל ואם תמיד שומר החשטה מתאים למתחה העבודה של הכליל, הרשם על לוחות היזויו של.



הוראות בטיחות נוספת לשימוש

קרא בעיון את ספר ההוראות לפני השימוש.



הרכב משקפי מגן בזמן הפעלת כל' זה.





הרכבה

אזרהלו לפני הרכבה, ודא שהכל מונתק ואינו מחובר לרשת החשמל.

התקנה והסורה של המגן (צירום A-B)

- התקנה הוכח את הכליל על השולחן כשנשק (7) פונה כלפי מעלה.
- הוכח את הדיסק הקפיצית (8) על הכוון ומיקם אותה על הכתף.
- הוכח את המגן (6) על הכליל כפי שown.
- הוכח את האונג (9) על הכוון שהבליטות פונות לכיוון המגן, והוא שקדורי האונג נמצאים מול הקדרים המתוברים.
- אבטחה את האונג באמצעות הרגליים (10). ודא שהרגלים מוגדרים היטבים היבט ושינויים לאוובת את המגן.
- הסורה השתמש בمبرג כדי להסיר את הרגלים (10).
- הרכר את האונג (9), המגן (6) והדיסק הקפיצית (8). אחסן את החלקים שהועשו צדירות.

אזרהלו אסור בהחלטת להשתמש בכליל ללא המגן.

כונון המגן

המגן יכול להסתובב ב-90°.

- סובב את המגן לפי הצורך.

התקנת הדית הצדית

- היבור את הדית הצדית (4) אל אחד מקדרי ההתקנה שבכליל.

אזרהלו! השתמש תמיד בידית הצד.

התקנה והסורה של דיסק חיתוך או השחזה (צירום C-E)

השתמש תמיד בדיסק מוגן המתאים בלבד שוליך לבער. השתמש תמיד בדיסק בעל הקוטר ומידת הקדח המתואימים.

התקנה

- התקין את המגן כפי שופרט לעיל.
- הוכח את האונג (11) על הכוון (7) כפי שown (ציר C). ודא שהאונג מוגן היטב על האזורי השוחטים של הכליל.
- הוכח את האונג (12) על הכוון (7) כפי שown (ציר C). אם דיסק מוגן מוציא מרכוץ מוגבה (13), והוא שמרarc המוגבה פונן אל האונג הפנימי.
- וואו שדיסק מוגן מפרק הכליל על האונג הפנימי.
- הוכח את האונג היוני (14) על הנווש. נוצרת מתקנים דיסק השחזה, המרכז המוגבה שעל האונג החיצוני חייב לפנות לכיוון הדיסק (A) ציר (D). כאשר מתקנים דיסק חיתוך, המרכז המוגבה שעיל האונג החיצוני חייב לפנות כלפי הדיסק ולהלאה (B) ציר (D).
- שומר על גוף הכוון (5) לחוץ והדק את האונג החיצוני באמצעות מפתח שני פינים (15) (ציר E).

הסורה

- שומר על גוף הכוון (5) לחוץ והדק את האונג החיצוני (14) באמצעות מפתח שני פינים (15) (ציר E).
- הסור את האונג החיצוני (14) ואית הדיסק (12).

שימוש

אזרהלו הנה לכליל לבצע את העבודה בקצב המותאים לו. אל תעמייס אותו בעומס יתרה.

נתב את הכליל החשמלי בדהירות כדי למנוע סכנת חיתוך הכליל בשוגג.

השתמש במגיני אוזניים להגנה על השמיעות בזמן הפעלת כליל זה.

- הקפד תמיד בצד הגנה לעינים ולאוזניים בזמן השימוש בכליל זה.
- נסוכ לך, חובה להשתמש גם בצד להגנה אישית כגון מסכת אבק, כפפות עבודה, קסדה ווינר.
- אסור לבצע תחורך של עוללים להתתקלח.
- מכיוון שתמכים אלה עוללים להתתקלח.
- השתמש רק בדיסק השחזה, בדיסק חיתוך ובצד עדר הממליצים בחברות זו.
- ודא שהמהירות המרבית של דיסק החיתוך או השחזה עולה על המהירות הרגילה והרבתית לאוובת הכליל.
- אסור בהחלטת להשתמש בדיסק חיתוך או השחזה שמידותיהם אין תואמות את המדידות המופיעות בתווים הטכניים. אל השתמש בתווים מעבר לנדרדים או בתווים שלא שמם כדי לבצע שינויים בלתי מאושרים לצורך התאמת גלגל השחזה בעלי קדח מרבי גודל מודרך.
- אל תבצע עודותות יתיר על המחייבות שימוש בעומק חיתוך גדול יותר מה דיסק.
- אל תשתמש בדיסק חיתוך לביצוע השחזה צד.
- בדוק את דיסק השחזה והחיתוך לפני השימוש. אסור בהחלטת להשתמש בדיסקים שבורים, סדוקים או פגומים בכלל אופן אחר.
- ואוון החוחומר השוקק מותקן באופן נכון וධוק לפני התחלת השימוש, השלע את הכליל במשך 30 שניות ממצחתו ולא עומו, והפסיק מיד את פעולות הכליל אם ניתן לחוש ברעידה משמעותית או אם התגלה לכגון אחר. במצב זה, בדוק את הכליל כדי לגלות את סיבת התקלה.
- ואוון שימוש בדיסקים סופגים עצוזים כאשר הן מסווגות עם דיסק החומר השוקק ואנשיש רור.
- כאשר משתמשים בדיסק בעל קדח מתוברי, ודא שהתבריג ארך במידה סופקת כדי להיכיל את כל אורכו הכליש.
- אסור בהחלטת להשתמש בכליל ללא המגן.
- בדוק שהחלק המעובד מייבץ ונאבוטה חילכליה.
- אסור להפעיל כוח צדי על דיסק החיתוך או השחזה.
- ואוון שהגיצים הנגפלים במהלך השימוש במסחצת אינם מהווים סכנה, כמו למשל, פגעה באנדים, או עצתת חומרים מתלקחים.
- חשוב לזכור שהדיסק מששי להסתובב במשך זמן מה גם אחרי ניתוק מתח הפעלה.
- ודא במהלך עבודה בתנאי אבק קשים של רזרוי האוורור גלויים ואינם סוכומים. אם יש צורך לנקות את האבק, ראשית חובה לנתק את הכליל מברשת החשמל.
- הימנע מגירימות נזק להקליק פנימיים, השימוש בمبرשת רכה או בבטולית קיה ואל תשמש בחצומים מתכתיים.
- חובה לאחסן גלגים שוחקים ולטפל בהם בדבירות, עלי-פי-יבש.

מאפיינים

- | | |
|---|----------------------|
| כל זיה כולל לילק מן המאפיינים הבאים או את כולם: | 1. מתג הפעלה/הפסקה |
| | 2. כפטור שחרור נעליה |
| | 3. כפטור העילת נעליה |
| | 4. ידית צד |
| | 5. נעל כosh |
| | 6. מגן |

הצהרת תאימות

KG1200



חברת בלק אנד דקר (Black & Decker) מצהירה
/98/37 שמצוירים אלה תואמים לדרישות התקנים:
EC, 89/336/EEC, EN 50144, EN 55014, EN
61000

dB(A)91.6 (לחץ הקול)
dB(A)104.6 (עוצמת רעש)
m/s² 4.2 (יעידת ייזור משקלקלה)

Kevin Hewitt

מנהל מחלקת הנדסת מוצרי צרכיה
, Spennymoor, County Durham DL16 6JG
בריטניה
01-07-2004

- היה מוקן לפרץ יצים ברגע שדייסק החיתוך או ההשזה בא מגע עם החלק המعبد.
- הקפד תמיד למקם את הכליל באופן שבຕיבועו ישפיק את ההגנה הטובה ביותר מיפוי דייסק החיתוך או ההשזה.

הפעלה והפסקת פעולה

- כדי להפעיל את הכליל, לחץ על כפתור שחרור הנעללה (2) ולאחר מכן לחץ על מנגנון הפעלה/הפסיקת (1).
- לביצוע עבודה רציפה, לחץ על כפתור הנעללה (3) והרפה ממagnet הפעלה/הפסיקת.
- להפסיק פעולה הכליל, הרפה ממagnet הפעלה/הפסיקת. כדי להפסיק את הפעולה של הכליל ובמצבה נעודה רציפה, לחץ פעמיים נוספת על מנגנון הפעלה/הפסיקת והרפה ממנה.

اذהרא! אל תפסיק את פעולה הכליל כאשר הוא נמצא תחת עומם.

שימוש יעיל

- החזק את הכליל באופן ייבש כדי אוחת אותו בידית הצד והיד השנית סבב הידית האחורית.
- כדי לבצע פעולה השזהה, הקפד תמיד לשמר על זווית של 15° בערך בין הדייסק לבין המשטח של החלק המعبد.

תחזוקה

- הכליל שלך תוקן לפועל במשך זמן ממושך עם תחזקה מוגעת. עלולות ממושכות ומשביעת רצון של הכליל תלויה בטיפול נכון בכללי ובונקי סדיין.
- נקה אכפוף סדייר את חריצי האוורור של הכליל באמצעות מרשת רכה או מטלית יבשה.
- נקה באופן סדרי את בית המנווע באמצעות מטלית לחה. אל תשתמש בתכשיר ניקוי שוקק או על בסיס של ממס.

הנתן הסביבה

חברת בלק אנד דקר מספקת מתן המועד למחזור
מוצריו החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם.
שירות זה ניתן ללא תשלום. כדי לנצל שירות זה, החזר
את המוצר לשך לכל תחנת שירות מושתת שתואסף
אתו נטעמו.



תול כלבדוק את המיקום של תחנת השירות המושתת הקרוב אליו
על-ידי התוצאות הנציגות בלק אנד דקר המקומות לפי כתובת
המפורטות בחוברת זו. לחדיפי, רישימת תחנות השירות המושתת
של בלק אנד דקר, כולל פורטין הילאים ואנשי הקשר שלהם פורסמת
באינטרנט בכתובת: www.2helpU.com


נתונים טכניים

KG1200	
230	V _{AC}
1,200	W
10,000	סיל"ד
125	מ"מ
22	מ"מ
עובי מרבי של הדייסק	
6	מ"מ
3.5	מ"מ
M14	מידת הכווץ
2.7	ק"ג
משקל	



KG1200 - FS7500AG

TYP
1



©

E13837

www.2helpU.com

07-04-04

GB	WARRANTY CARD	LT	GARANTINIS TALONAS
D	GARANTIEKARTE	LV	GARANTIJAS TALONS
CZ	ZÁRUČNÍ LIST	PL	KARTA GWARANCYJNA
H	JÓTÁLLÁSI JEGY	IL	תעודת אחריות



GB month
D monate
CZ měsíců
H hónap

24

LT mén
LV mēneši
PL miesiący
IL חודשים

GB	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
D	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
LT	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
IL	מו' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה

(GB)	(D)	(CZ)	(IL)	(H)
Service address England 210 Bath Road, Slough Berkshire SL 1 3YD Tel.: 01753/511234 Fax: 01753/551155	Service-Adresse Deutschland Richard-Klinger-Straße 65510 Idstein Tel.: 06126/210 Fax: 06126/21601	Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ-14300 Praha 4 Tel.: 244 403 247 Fax: 241 770 167	Band Servis K Pasekám 4440 CZ-76001 Zlín Tel.: 577 008 550/551 Fax: 577 008 559 http://www.bandservis.cz	Black & Decker Központi Garanciális és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: 403-2260 Fax: 404-0014

(LT)	(LV)	(IL)
Remonto dirbtuviu adresas BLACK & DECKER Žirmūnų 139a 2012 Vilnius Tel.: 273 73 59 Fax: 273 74 73	Servisa adrese Baltijas Dizaina Grupa Skanstes iela 13 Riga, LV-1013, Latvija Tel.: 00371-7375769 Fax: 00371-7360591	קבוץ מכשיiri עבודה בע"מ, נציג בלאק אנד דקל DOILOT בישראל. מעבדת שירות ארצית ואולום תצוגה מרכזית. כתובת: ר' המכביה 1 איזור התעשייה חולון טלפון: 5588910-03; ספ: 5588832-03 www.dewalt.org.il אתרי אינטרנט: www.blackanddecker.org.il

(PL)	! אזורה: יש להזין את הכל' מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלק' הפעול בודם שיאנו גדול מ- 0.03 אמפר.
Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa 61 01-418 Warszawa Tel.: 022-8620808 Fax: 022-8620809	

(GB) Documentation of the warranty repair	(LT) Garantinių remontų dokumentacija
(D) Dokumentation der Garantiereparatur	(LV) Garantijas remonta dokumentācija
(CZ) Dokumentace záruční opravy	(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych
(H) A garanciális javítás dokumentálása	(IL) תיעוד תיקון באחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	ונ'	תאריך הקבלה לתיקון	תאריך התיקון	מס' הזמנת התיקון	תקלה	חותמת חתימה